



Конвертор предназначен для конвертации одного канала ДМВ диапазона в другой канал МВ диапазона. Он изготавливается на фиксированные каналы под заказ и предназначен для использования в небольших распределительных сетях кабельного телевидения (дом, коттедж).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	КВ ДМВ/МВ 15v10
Коэффициент усиления, дБ, не менее	15
Коэффициент шума, дБ, не более	9
Ручная регулировка усиления, дБ, не менее	20
Неравномерность АЧХ в рабочей полосе частот, дБ, не более	1,5
Максимальный выходной уровень, при IMA III(к) - 54 дБ, дБ/мкВ, не менее	110
Избирательность по ближайшему несмежному каналу в ТВ диапазоне, дБ, не менее	25
Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее	57
Уровень побочных частот на выходе конвертора, дБс не более	-57
Потребляемая мощность, Вт, не более	7
Питание, В, Гц	220 В (+10-15%) 50 Гц
Габариты корпуса, мм	120x110x40
Масса, кг	0,4